

# **MC-XL V.2**

**блок сопряжения с цифровым домофоном**

Блок **MC XL** предназначен для совместного использования **всех моделей видеодомофонов СОММАХ, КОСОМ, ТАНТОС, КЕНВЕИ, QUANTUM, FALCON EYE** и подъездного цифрового аудиодомофона типа **Railkman** и т.п.

**MC XL** позволяет подключить к одному из входов видеодомофона подъездную разговорную линию с просмотровой видеокамерой и типовую видеодомофонную вызывную панель.

Громкость устанавливается раздельными регуляторами , а номер квартиры - перемычками , точно так же как и в трубке подъездного домофона.

**Примечание\* ТОЛЬКО для мониторов фирмы КОСОМ !**

**При отсутствии видеокамеры подъездного домофона (ДОП.КАМЕРА) Необходимо соединить видео доп.камеры с видео вызывной панели**

RAIKMAN	Выз.ПАНЕЛЬ	Сommmax	ЗВУК ОБЩИЙ +12 В ВИДЕО ЗВУК ОБЩИЙ +12 В ВИДЕО ОБЩИЙ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВИДЕО LINE+ LINE-
DOP. КАМЕРА			

## **Блок сопряжения MC-XL V.2**

**ГРОМКОСТЬ  
ДИНАМИКА**



**УСИЛЕНИЕ  
МИКРОФОНА**



### **УСТАНОВКА № КВАРТИРЫ**

128 64 32 16 8 4 2 1

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

Для примера установлена кв.№9  
(8+1=9)

**Цоколёвка соединительного разъёма,  
регуляторы громкости и перемычки для  
кодирования № квартиры.**